

FICHA TÉCNICA

EF1000FW



YAMAHA



El Generador Monofásico Yamaha EF1000W es un equipo compacto y eficiente de 1000 VA máximo y 850 VA nominal, ideal para uso doméstico, iluminación y pequeños electrodomésticos.

Cuenta con motor de 4 tiempos, sistema FW para mejor regulación de voltaje, alternador sin escobillas y alarma de aceite, ofreciendo bajo mantenimiento y hasta 5.5 horas de funcionamiento continuo.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	YAMAHA
MODELO	EF1000FW
TIPO MOTOR	MZ80 4 TIEMPOS
TIPO DE GENERADOR	CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
TENSIÓN NOMINAL (V)	120
POTENCIA NOMINAL (KV _a)	0.85
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	3.6 LITROS
SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO / CUERDA
HORAS DE FUNCIONAMIENTO (H/CARGA NOMINAL)	5.5 H
NIVEL DE RUIDO (dB A) (7m)	64.0 (CARGA NOMINAL)
DIMENSIONES LARGO * ANCHO * ALTO (mm)	401 * 298 * 420
PESO SECO (KG)	24



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT