

FICHA TÉCNICA

EF1000IS



YAMAHA



El Generador Yamaha EF1000iS es un generador portátil monofásico de 1000 VA máximo y 900 VA nominal, ideal para camping, respaldo energético y equipos electrónicos sensibles. Cuenta con tecnología Inverter, funcionamiento silencioso, bajo consumo de combustible y un diseño ultraligero de solo 12.7 kg. Además, ofrece hasta 12 horas de autonomía y energía estable para aplicaciones domésticas y recreativas.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	YAMAHA
TIPO DE GENERADOR	INVERSOR
TENSIÓN NOMINAL (V)	120
FRECUENCIA NOMINAL (HZ)	60
POTENCIA NOMINAL (kVA)	0.9
POTENCIA MÁXIMA (KV _a)	1.0
SALIDA DE CC	12V / 8A
TIPO DE MOTOR	MOTOR MZ50 OHV DE 4T, REFRIGERADO POR AIRE A PRESIÓN
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	2.5 LITROS
SISTEMA DE ARRANQUE	A CUERDA
HORAS DE FUNCIONAMIENTO (H/CARGA NOMINAL)	4.3H (SISTEMA DE CONTROL DE ECONOMÍA: ENCENDIDO)
HORAS DE FUNCIONAMIENTO (H/ CON ¼ CARGA)	12H (SISTEMA DE CONTROL DE ECONOMÍA: ENCENDIDO)
NIVEL DE RUIDO (DB A) (7M)	48.5 (1/4 DE CARGA) - 60.5 (CARGA NOMINAL) (SISTEMA DE CONTROL DE ECONOMÍA: ENCENDIDO)
DIMENSIONES LARGO * ANCHO * ALTO (mm)	450 * 240 * 380
PESO SECO (KG)	12.7



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT