

FICHA TÉCNICA

EF3000ISE



YAMAHA



El Yamaha EF3000iS es un generador Inverter de alta potencia, ideal para uso doméstico, comercial y equipos electrónicos sensibles. Cuenta con sistema inteligente de detección de carga para ahorro de combustible, funcionamiento silencioso de solo 50 dB y hasta 20.5 horas de autonomía. Su diseño compacto con ruedas facilita el transporte y ofrece energía estable y eficiente.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	YAMAHA
TIPO DE GENERADOR	INVERSOR
TENSIÓN NOMINAL (V)	220
FRECUENCIA NOMINAL (HZ)	50
POTENCIA NOMINAL (kVA)	2.5
POTENCIA MÁXIMA (KVa)	2.8
TIPO DE MOTOR	MOTOR MZ175 OHV DE 4T, REFRIGERADO POR AIRE A PRESIÓN
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	11.2 LITROS
SISTEMA DE ARRANQUE	A CUERDA
HORAS DE FUNCIONAMIENTO (H/CARGA NOMINAL)	7.7 H (SISTEMA DE CONTROL DE ECONOMÍA: ENCENDIDO)
HORAS DE FUNCIONAMIENTO (H/ CON ¼ CARGA)	8.6 H (SISTEMA DE CONTROL DE ECONOMÍA: ENCENDIDO)
NIVEL DE RUIDO (dB A) (7M)	65.0 (1/4 DE CARGA) - 68.0 (CARGA NOMINAL) (SISTEMA DE CONTROL DE ECONOMÍA: ENCENDIDO)
DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO (mm)	487 * 395 * 425
PESO SECO (KG)	29



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT