

FICHA TÉCNICA

EF5500DFW



YAMAHA



El Generador Yamaha EF5500DFW es un generador monofásico de 5500 VA máximo y 4500 VA nominal, ideal para uso doméstico, comercial y profesional.

Cuenta con tecnología FW (Onda Futura) para mayor estabilidad de voltaje, pantalla digital, alerta de aceite y alternador sin escobillas. Su tanque de 28 litros permite hasta 12 horas de funcionamiento continuo, ofreciendo energía confiable y eficiente para equipos y herramientas eléctricas.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	YAMAHA
TIPO DE GENERADOR	CONVENCIONAL-MONOFÁSICO
TENSIÓN NOMINAL (V)	220
FRECUENCIA NOMINAL (HZ)	50
POTENCIA NOMINAL (kVA)	3.8
POTENCIA MÁXIMA (kVA) EN USO PARALELO	4.6
SALIDA DE CC	12 V / 3A
TIPO DE MOTOR	MOTOR MZ360 OHV DE 4T, REFRIGERADO POR AIRE A PRESIÓN
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	28 LITROS
SISTEMA DE ARRANQUE	CUERDA
HORAS DE FUNCIONAMIENTO (H/CARGA NOMINAL)	12 H
NIVEL DE RUIDO (dB A) (7m)	70.7 (CARGA NOMINAL)
DIMENSIONES LARGO * ANCHO * ALTO (mm)	670 * 535 * 565
PESO SECO (KG)	80



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT