

FICHA TÉCNICA

EF6300ISE



YAMAHA



El Generador Yamaha EF6300iSE es un generador Inverter de 6.0 kVA, ideal para bombas, aires acondicionados y equipos electrónicos sensibles.

Cuenta con motor Yamaha MZ360 insonorizado, control de economía para ahorro de combustible y funcionamiento silencioso de 58-64 dBA. Además, incorpora alarma de aceite y una autonomía de hasta 13.3 horas, ofreciendo energía estable, eficiente y confiable.

DISPONIBLE EN CORONEL IMPORT, CON RESPALDO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO NACIONAL, GARANTIZANDO SOPORTE Y CONTINUIDAD EN TUS OPERACIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	YAMAHA
MODELO	EF6300ISE
MODELO MOTOR	MZ360 OHV DE 4T
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA REGULAR (90 OCT)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	REFRIGERADO POR AIRE A PRESIÓN
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	17 LITROS
SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO
HORAS DE FUNCIONAMIENTO (H/CARGA NOMINAL)	5.1 H (SISTEMA DE CONTROL DE ECONOMÍA: ENCENDIDO)
TIPO DE GENERADOR	CONVENCIONAL - MONOFÁSICO
TENSIÓN NOMINAL (V)	220
FRECUENCIA NOMINAL (HZ)	60
POTENCIA NOMINAL (KVA)	5,5
POTENCIA MÁXIMA (KVA)	6,3
NIVEL DE RUIDO (DB A) (7M)	64 (CARGA NOMINAL)
DIMENSIONES LARGO X ANCHO X ALTO (MM)	780 * 616 * 692
PESO SECO (KG)	91



5.0
RATING



(01) 303 6901 / 983 335 466 / 992432527



www.coronelimport.com.pe



ventascoronel.peru@gmail.com



CORONEL IMPORT